

## Dienstmerkmale Selbsteingabecodes

### 1. Rufnummernübermittlung und Anzeige

Ist generell im Telefon voreingestellt.

### 2. Rufnummernunterdrückung

Permanente Unterdrückung: **\*311**  
Wieder zuschalten: **\*310**

### 3. Anrufe mit unterdrückter Rufnummer abweisen

Aktivieren: **\*301**  
Deaktivieren: **\*300**  
Status: **\*309**

### 4. Nicht stören Modus

Aktivieren: **\*261**  
Deaktivieren: **\*260**  
Status: **\*269**

### 5. Anrufweiterleitung

Aktivieren sofort: **\*211 und Zielrufnummer**  
Aktivieren nach x Sekunden: **\*611 und Zielrufnummer\*Sekunden**  
Aktivieren bei Besetzt: **\*671 und Zielrufnummer**  
Deaktivieren sofort: **\*210**  
Deaktivieren nach x Sekunden: **\*610**  
Deaktivieren bei Besetzt: **\*670**  
Status sofort: **\*219**  
Status nach x Sekunden: **\*619**  
Status bei Besetzt: **\*679**

### 6. Rückfrage/Makeln und Anklopfen/Halten

Anklopfen/Makeln/Rücksprache  
aktivieren: **\*431**  
Deaktivieren: **\*430**  
Anklopfen ablehnen: **R0**  
Halten: **R2 (für zweite Verbindung)**  
Makeln: **R2 (zurück zur ersten Verbindung)**  
Rückfragen: **R und Zielrufnummer**  
Aktive Verbindung beenden: **R1**

### 7. Besonderheit FritzBox

Bei einer Fritz!Box muss, um die Dienstmerkmale durchzureichen, die \*# vorgewählt werden.